



تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۸۰ تشریحی: ۰

سری سوال: یک ۱

عنوان درس: اصول طراحی کامپایلر، کامپایلر ۱

رشته تحصیلی/کد درس: مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چندبخشی) (۱۱۱۵۰۸۰ - علوم کامپیوتر(چندبخشی))، علوم کامپیوتر ۱۱۱۵۱۷۱

۱- کدام گزینه در خصوص مفسرها و کامپایلرها درست می باشد؟

۱. استفاده از مفسرها باعث افزایش سرعت اجرای برنامه ها می شود.

۲. استفاده از کامپایلرها باعث افزایش قابلیت حمل در برنامه های تولیدی می شود.

۳. استفاده از مفسر باعث محدودیت در دسترسی به کد منبع خواهد شد.

۴. استفاده از کامپایلرها باعث افزایش زمان اشکال زدایی می شود.

۲- برنامه هایی که محیطی را برای نوشتن برنامه، خطایابی و تولید کد نهایی در اختیار برنامه نویسان قرار می دهد چه نام دارد؟

۱. مفسر

۲. کامپایلر

۳. محیط توسعه یکپارچه (IDE)

۴. مفسر و کامپایلر

۳- عبارت زیر به زبان پاسکال شامل چند لغت می باشد؟

K:= H+12*B ;

۱. ۷

۲. ۸

۳. ۱۰

۴. ۱۲

۴- کدام یک از فازهای کامپایلر عمل کنترل و بررسی هماهنگی پارامترها در تعریف توابع و زمان فراخوانی آنها در برنامه را انجام می دهد؟

۱. تحلیل گر لغوی

۲. تحلیل گر نحوی

۳. تحلیل گر معنایی

۴. بهینه سازی کد

۵- منظور از عبارت باقاعده $[^*ab]$ در زبان flex چیست؟

۱. تنها رشته هایی که در آنها ab وجود دارد مورد قبول است.

۲. همه رشته هایی که از a یا b ساخته شده اند مورد قبول است

۳. همه رشته های یک کاراکتری به جز a و b مورد قبول است.

۴. هر رشته ای که در آن a و b وجود دارد مورد قبول است.

۶- کامپایلرها در تشخیص کدام یک از خطاهای زیر ناتوان هستند؟

۱. خطاهای معنایی

۲. لغوی

۳. نحوی

۴. منطقی



تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۸۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: اصول طراحی کامپایلر، کامپایلر ۱

رشته تحصیلی/کد درس: مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چندبخشی) (۱۱۱۵۰۸۰ - ، علوم کامپیوتر(چندبخشی) ، علوم کامپیوتر ۱۱۱۵۱۷۱

۷- عبارت با قاعده $(a|b)^*$ هم ارز کدام یک از گزینه های زیر نیست؟

۱. $((a|b)^*)^*$ ۲. $(a*b)^*$ ۳. $(a*b^*)^*$ ۴. $(aa^*|b)^*$

۸- اگر n یک cat_node با سمت چپ $c1$ و سمت راست $c2$ باشد و $Nullable(c1)=True$ باشد، $firstpos(n)$ کدام یک از موارد زیر است؟

۱. $Firstpos(c1) \cup firstpos(c2)$ ۲. $Firstpos(c1)$
۳. $Firstpos(c2)$ ۴. $Firstpos(c1) \cap firstpos(c2)$

۹- کدام روش برای تشخیص کلمات کلیدی توسط تحلیلگر لغوی قابل انجام است؟

الف. در نظر گرفتن یک عبارت باقاعده به ازای هر کلمه کلیدی

ب. واگذاری این وظیفه به تحلیلگر نحوی

ج. ثبت اولیه کلمات کلیدی در جدول نمادها و تشخیص آن همانند شناسه های دیگر

۱. گزینه الف ۲. گزینه ب ۳. گزینه ج ۴. گزینه الف و ج

۱۰- در تبدیل مستقیم عبارت با قاعده $(a|b)^*abb$ به DFA برچسب حالت شروع کدام یک از گزینه های زیر است؟

۱. $\{1,2,3\}$ ۲. $\{2\}$ ۳. $\{1,2\}$ ۴. $\{1,2,3,4\}$

۱۱- کدام گزینه عبارت منظمی برای تولید رشته هایی از صفر و یک که با صفر شروع می شوند و طول آنها زوج است را نشان می دهد؟

۱. $0(0+1)^*$ ۲. $(01+00)0^*1^*$
۳. $(01+00)(00+01+11+10)^*$ ۴. $0(00+01+11+10)^*$

۱۲- مجموعه $Firstpos$ برای عبارت باقاعده زیر چیست؟ $(a|b)^*(a|b)b$

۱. $\{1,2,3,4\}$ ۲. $\{1,2,3\}$ ۳. $\{1,2\}$ ۴. $\{1\}$

۱۳- اگر n یک cat_node با سمت چپ $c1$ و سمت راست $c2$ باشد و $lastpos(c1)=\{2,8,3\}$ و $firstpos(c2)=\{5,6,7\}$ باشد آنگاه مکانهای موجود در کدامیک از مجموعه های زیر قطعا در $followpos(2)$ قرار دارد؟

۱. $\{5,2,8\}$ ۲. $\{5,6,7\}$ ۳. $\{2,8,3\}$ ۴. $\{2,8,3,5,6,7\}$



تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۸۰ تشریحی: ۰

سری سوال: یک ۱

عنوان درس: اصول طراحی کامپایلر، کامپایلر ۱

رشته تحصیلی/کد درس: مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چندبخشی) (۱۱۱۵۰۸۰ - علوم کامپیوتر(چندبخشی)، علوم کامپیوتر ۱۱۱۵۱۷۱

۱۴- با توجه به عبارت با قاعده زیر، مجموعه $\text{followpos}(3)$ کدام است؟ $(a|b|c)^*(c|d)$

.۴ {۱،۲،۳،۴،۵}

.۳ {۱،۲،۳،۴}

.۲ {۱،۲،۳}

.۱ {۱،۲}

۱۵- کدام گزینه در مورد گرامر مقابل صحیح است؟

 $N \rightarrow BNd|a$ $B \rightarrow b|e$

.۲ این گرامر دارای بازگشتی چپ غیر مستقیم است.

.۱ این گرامر دارای بازگشتی چپ مستقیم است.

.۴ این گرامر فاقد بازگشتی چپ است.

.۳ این گرامر دارای بازگشتی چپ مخفی است.

۱۶- محتوای مدخل $M[D,c]$ جدول تجزیه پیشگوی غیر بازگشتی گرامر زیر چیست؟ $A \rightarrow DE|B$ $B \rightarrow bB|e$ $D \rightarrow a|e$ $E \rightarrow c|e$.۴ $A \rightarrow B$.۳ $D \rightarrow e$.۲ $B \rightarrow e$.۱ $A \rightarrow DE$ ۱۷- محتوای مدخل $M[E,c]$ جدول تجزیه پیشگوی غیر بازگشتی گرامر زیر چیست؟ $A \rightarrow DE|B$ $B \rightarrow bB|e$ $D \rightarrow a|b$ $E \rightarrow cB|e$.۴ $E \rightarrow cB$.۳ $D \rightarrow a|e$.۲ $B \rightarrow e$.۱ $A \rightarrow DE$



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۸۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اصول طراحی کامپایلر، کامپایلر ۱

رشته تحصیلی/کد درس: مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چندبخشی) (۱۱۱۵۰۸۰ - ، علوم کامپیوتر(چندبخشی) ، علوم کامپیوتر ۱۱۱۵۱۷۱

۱۸- با توجه به گرامر زیر $\text{closure}([S \rightarrow .A, \$])$ کدام یک از مجموعه های زیر است؟

 $S \rightarrow A$ $A \rightarrow AA|a| \epsilon$ ۱. $\{[S \rightarrow .A, \$]\}$ ۲. $\{[S \rightarrow .A, \$], [A \rightarrow .AA, \$a], [A \rightarrow .a, \$a], [A \rightarrow ., a\$]\}$ ۳. $\{[S \rightarrow .A, \$], [A \rightarrow .AA, \$], [A \rightarrow .a, \$]\}$ ۴. $\{[S \rightarrow .A, \$], [A \rightarrow .AA, \$], [A \rightarrow .a, \$], [A \rightarrow ., \$]\}$

۱۹- با توجه به گرامر زیر $\text{closure}(S \rightarrow .A)$ کدام یک از مجموعه های زیر است؟

 $S \rightarrow A$ $A \rightarrow DE|B$ $B \rightarrow bB| \epsilon$ $D \rightarrow a| \epsilon$ $E \rightarrow c| \epsilon$ ۱. $\{S \rightarrow .A, A \rightarrow .DE, A \rightarrow .B, B \rightarrow .bB, B \rightarrow ., D \rightarrow .a, D \rightarrow .\}$ ۲. $\{A \rightarrow .DE, A \rightarrow .B, B \rightarrow .bB, B \rightarrow ., D \rightarrow .a, D \rightarrow .\}$ ۳. $\{S \rightarrow .A, A \rightarrow .DE, A \rightarrow .B, B \rightarrow .bB, D \rightarrow .a\}$ ۴. $\{S \rightarrow A., A \rightarrow D.E, A \rightarrow .B, B \rightarrow .bB, B \rightarrow ., D \rightarrow .a\}$



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۸۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اصول طراحی کامپایلر، کامپایلر۱

رشته تحصیلی/کد درس: مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چندبخشی) (۱۱۱۵۰۸۰ - ، علوم کامپیوتر(چندبخشی) ، علوم کامپیوتر۱۱۵۱۷۱

۲۰- درگرامر زیر برای تجزیه رشته $1+2*3$ با استفاده از روش عملگر - اولویت و با فرض بیشتر بودن اولویت ضرب نسبت به جمع، چهارمین دستگیره کدام است؟

$$E \rightarrow E + E \mid E * E \mid id$$

$$E + E * E \quad .4$$

$$E \quad .3$$

$$E + E \quad .2$$

$$E * E \quad .1$$

۲۱- کدام یک از گزینه ها در مورد گرامر مقابل صحیح است؟

$$A \rightarrow bA \mid eB \mid B$$

$$B \rightarrow b \mid d \mid c \mid B$$

۰۲ این گرامر برخورد first/follow دارد

۰۴ این گرامر $LL(1)$ است

۰۱ این گرامر برخورد first/first دارد

۰۳ این گرامر بازگشتی چپ دارد.

۲۲- کدام یک از گرامرهای زیر برخورد first/first دارد؟

$$S \rightarrow aa \mid b \mid bb \mid S \mid \epsilon \quad .2$$

$$S \rightarrow aa \mid AS \mid \epsilon \quad .4$$

$$A \rightarrow cd$$

$$S \rightarrow a \mid b \mid S \mid \epsilon \quad .1$$

$$S \rightarrow a \mid a \mid SS \mid b \quad .3$$

۲۳- کدام یک از گرامرهای زیر مبهم نیست؟

$$S \rightarrow b \mid SS \mid a \mid SS \mid a \quad .2$$

$$S \rightarrow 0 \mid S \mid 1 \mid 01 \quad .4$$

$$S \rightarrow i \mid et \mid S \mid i \mid et \mid S \mid e \mid S \mid a \quad .1$$

$$S \rightarrow a \mid SS \mid S \mid a \quad .3$$



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۸۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اصول طراحی کامپایلر، کامپایلر ۱

رشته تحصیلی/کد درس: مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چندبخشی) (۱۱۱۵۰۸۰ - ، علوم کامپیوتر(چندبخشی) ، علوم کامپیوتر ۱۱۱۵۱۷۱

۲۴- با توجه به گرامر مقابل $first(BCd)$ چیست؟ $A \rightarrow BCd$ $B \rightarrow bBle|e$ $C \rightarrow aCl|e$ ۴. $\{b,d,e\}$ ۳. $\{b,e, \epsilon\}$ ۲. $\{a,b,e\}$ ۱. $\{a,b,d,e\}$

۲۵- کدام گزینه صحیح نیست؟

۱. تعداد سطرهای جدول در روش $SLR(1)$ و $LR(0)$ یکسان است.۲. اگر گرامری $SLR(1)$ باشد آنگاه $LR(0)$ نیز هست.۳. اگر گرامری $LR(0)$ باشد آنگاه $SLR(1)$ نیز هست.۴. اگر گرامری $SLR(1)$ نباشد آنگاه $LR(0)$ نیز نیست.

۲۶- کدام گزینه در مورد گرامر زیر صحیح است؟

 $A \rightarrow Bb|cBd|led|c|ba$ $B \rightarrow e$ ۲. این گرامر $LR(0)$ است۱. این گرامر $SLR(1)$ نیست۴. این گرامر $LL(1)$ است.۳. این گرامر از نوع $LALR(0)$ است.



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۸۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اصول طراحی کامپایلر، کامپایلر ۱

رشته تحصیلی/کد درس: مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چندبخشی) (۱۱۱۵۰۸۰ - ، علوم کامپیوتر(چندبخشی) ، علوم کامپیوتر ۱۱۱۵۱۷۱

۲۷- با توجه به گرامر مقابل $\text{follow}(x)$ چیست؟

$$A \rightarrow AXZ \mid \varepsilon$$

$$Z \rightarrow aZ \mid bZ \mid c \mid \varepsilon$$

$$X \rightarrow a$$

۴. $\{b,c\}$ ۳. $\{a,c\}$ ۲. $\{a,b,c\}$ ۱. $\{a,b\}$

۲۸- کدام یک از موارد زیر صحیح نمی باشد؟

۱. هیچ گرامر دارای بازگشتی چپ نمی تواند $LL(1)$ باشد.۲. هیچ گرامر $LL(1)$ مبهم نیست.۳. هر گرامری که $LL(1)$ نباشد مبهم است.۴. هر گرامر فاقد قاعده تولید ϵ که سمت راست هر قاعده تولید آن با یک پایانه مجزا شروع شود، همواره $LL(1)$ است.۲۹- با توجه به گرامر زیر در تجزیه پایین به بالا رشته abd کدامیک از گزینه های زیر به عنوان دستگیره در نظر گرفته نمی

شوند؟

$$A \rightarrow aA \mid eB \mid B$$

$$B \rightarrow bA \mid d \mid cB$$

۴. bB ۳. bA ۲. D ۱. B



تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۸۰ تشریحی: ۰

سری سوال: یک ۱

عنوان درس: اصول طراحی کامپایلر، کامپایلر ۱

رشته تحصیلی/کد درس: مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چندبخشی) (۱۱۱۵۰۸۰ - ، علوم کامپیوتر(چندبخشی) ، علوم کامپیوتر ۱۱۱۵۱۷۱

۳۰- در گرامر زیر برای ساخت $LR(0)$ کدام برخورد مشاهده می شود؟ $S \rightarrow E$ $E \rightarrow E+T$ $E \rightarrow T$ $E \rightarrow X$ $T \rightarrow id$ $X \rightarrow id$

۰۴ هیچکدام

۰۳ انتقال/انتقال

۰۲ انتقال/کاهش

۰۱ کاهش/کاهش